

Invasive Device Management

(Invasiv Enhetsstyring)

Brukerhåndbok

Version 2.0

2023-03-30

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030 www.ascom.com

Innhold

Invasive Device Management (Invasiv Enhetsstyring)	3
1. Oversikt	3
2. Enhetsliste	4
3. Kommandolinje	5
4. Hvordan legge til en ny enhet	6
5. Hvordan redigere enhetsdataene	7
6. Hvordan fjerne en enhet	7
7. Hvordan slette en innlagt enhet	7
8. Hvordan legge til en sykepleieraktivitet	8
9. Hvordan redigere en sykepleieraktivitet	9
10. Hvordan slette en sykepleieraktivitet	9
11. Legge et element til i en rullegardinmeny	9

Invasive Device Management (Invasiv Enhetsstyring) 1. Oversikt

INVASIVE DEVICE MANAGEMENT-modulen (IDM heretter) brukes til å administrere pasientenheter og sykepleierhandlinger knyttet til enheter. For å vise modulen:

> Klikk 🔲 i sideverktøylinjen.

Følgende side vises (Fig 1).

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløpt)	Operatør	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:24 (0 t)	Op2	Innsetting
Enhetr 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

Fig 1

Pasientdata vises øverst på skjermen i to rader (Fig 1 **A**): pasientnavn, ID, alder og kjønn vises på første rad, innleggelsesdato, innleggelsesvarighet, vekt og høyde vises på andre rad. Pasientens enhetsdata vises i tabellen angitt i Fig 1 **B** (se neste avsnitt for beskrivelse). Et sett med knapper som gjør det mulig å utføre forskjellige handlinger, befinner seg på kommandolinjen nederst på siden (Fig 1 **C** – se side 4 for beskrivelsen).

2. Enhetsliste

Alle enhetene er oppført i tabellen vist i Fig 2. Tabellkolonnene angir følgende informasjon:

- Enhetsnavn og -sted hvis det er mer enn en enhet av samme type, nummereres de fortløpende. f.eks. CVC, CVC2, CVC3 ...
- Dager siden innsetting og maksimalt antall tillatte dager, i dette skjemaet: 3 (4).
- Dato og klokkeslett for iverksettelse. Hvis mer enn 24 timer har gått, er denne raden gul. Hvis maksimalt antall tillatte dager overskrides (det vil si: Enheten er utløpt), er denne raden rød.
- Navnet på operatøren som utførte handlingen.
- Type handling utført eller siste handling utført hvis flere handlinger er utført på samme enhet. Brukernotater vises også her.

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløpt)	Operatør	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:28 (0 t)	Op 3	Aktivitet 1
Enhetr 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

Fig 2

Tabellen kan enten være kompakt (som i Fig 2) eller utvidet (som i Fig 3).

Enhet (lokasjon)	dager	Dato klokkeslett (forløpt)	Operatør	Aktivitet (merknader)
Enhet 1 (Sted 1)	0 (5)	2020-11-11 02:19 (0 t)	Op1	Innsetting
Enhet 2 (Sted 2)	0 (3)	2020-11-11 02:28 (0 t)	Op 3	Aktivitet 1
	0 (3)	2020-11-11 02:26 (0 t)	Op 3	Aktivitet 2
	0 (3)	2020-11-11 02:24 (0 t)	Op2	Innsetting
Enhetr 3 (Sted 3)	-	2020-11-11 02:25 (0 t)	Op 3	Innsetting

Fig 3

I kompakt modus vises bare den siste handlingen for en enhet. I utvidet modus vises alle handlingene for en valgt enhet.

Bruk **Utvid-**knappen på kommandolinjen for å utvide eller skjule tabellen.

3. Kommandolinje

Dette avsnittet omhandler knappene på kommandolinjen:

ENHET SYKEPLEIE FILTER + LEGG TIL 🖉 REDIGER 🗙 FJERNE + LEGG TIL 🖉 REDIGER 🚡 ALLE 🖬 INSITU 👯 FJERNET 🖨 SKRIVUT 🔀 UTVID

Fig. 4

ENHET:

- LEGG TIL legge til en ny enhet
- **REDIGER** redigere dataene til en eksisterende enhet
- **FJERNE –** fjerne en enhet

SYKEPLEIE:

- LEGG TIL legge til en ny sykepleierhandling
- **REDIGER** redigere dataene til en eksisterende handling

FILTER:

- ALLE vise alle enhetene
- **IN SITU –** vise bare enhetene in situ
- FJERNET vise bare enhetene som er fjernet

Bruk **Skriv ut-**knappen for å skrive ut rapporten om konfigurerte invasive enheter. Bruk **Utvid/skjul-**knappen for å enten utvide eller skjule tabellen.

4. Hvordan legge til en ny enhet

For å legge til en ny enhet:

> Under ENHET, klikk på Legg til i kommandolinjen.

Følgende skjermbilde vises.

Enhet:		~ +	
Sted:		~ +	
Maks. dager:			
Aktivitet:	Innsetting	~	
Dato/Tid:	11/11/2020	14:19	
Operatør:	ADMIN	~ +	
Notater:			

Fig 5

Dette skjermbildet gjør det mulig å angi dataene for den nye enheten. All informasjon kan legges inn enten ved å velge riktig element i rullegardinmenyene eller skrive i de aktuelle feltene. Bruk pil ned for å åpne de forskjellige menyene. Se side 9 for detaljer om å legge elementer til i menyene. Informasjonen som kan angis her er:

- Enhetsnavn.
- Sted.
- Maksimalt antall tillatte dager.
- Utført aktivitet.
- Dato/klokkeslett for iverksettelse.
- Operatørens navn.
- Mulige merknader (fritekstfelt).
- > Klikk **OK** på kommandolinjen for å legge til enheten.

En ny rad legges til i tabellen vist i Fig 2 og Fig 3. Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

5. Hvordan redigere enhetsdataene

For å redigere dataene til en eksisterende enhet:

- > Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- > Under ENHET, klikk på **Rediger** i kommandolinjen.

Et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte enheten vises.

- Rediger dataene.
- Klikk OK på kommandolinjen.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

6. Hvordan fjerne en enhet

For å registrere fjerning av enheten:

- > Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- > Under ENHET, klikk på **Fjern** på kommandolinjen.

MERKNAD: Raden som tilsvarer enheten slettes ikke. Enheten merkes som «fjernet».

7. Hvordan slette en innlagt enhet

For å slette en av de innlagte enhetene:

- > Klikk på raden som tilsvarer den aktuelle enheten i tabellen.
- > Under ENHET, klikk på **Rediger** i kommandolinjen.

Et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte enheten vises.

Klikk på Slett på kommandolinjen.

Bekreftelse er påkrevd.

Klikk på JA for å slette enheten.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1). Raden som tilsvarer den slettede enheten vises ikke lenger.

8. Hvordan legge til en sykepleieraktivitet

For å legge til en ny sykepleieraktivitet:

- I tabellen klikker du på raden som tilsvarer enheten som sykepleieraktiviteten refererer til.
- > Under SYKEPLEIE, klikk på Legg til på kommandolinjen.

Følgende skjermbilde vises.

		KEPLEIE				
	Enhet:	Enhet 2	~			
\sim	Sted:	Sted 2	~			
A	Maks. dager:	3				
	Aktivitet:		~ ·	+		
	Dato/Tid:	11/11/2020	14:26			
	Operatør:	ADMIN	~	+		
	Notater:					
	× slett				🗸 ок	X AVBRYT
Fi	a 6					

Dette skjermbildet gjør det mulig å spesifisere dataene for den nye sykepleieraktiviteten. Feltene øverst på skjermen (Fig 6 **A** - **Enhet, Sted, Maks. dager**) refererer til enheten og kan ikke redigeres her.

Feltene **Aktivitet**, **Dato/klokkeslett** og **Operatør** (Fig 6 **B**) kan angis enten ved å velge riktig element fra rullegardinmenyene eller ved å skrive i de aktuelle feltene. Bruk ned-pilene ved siden av feltene for å åpne de forskjellige menyene. Se side 9 for detaljert beskrivelse av å legge elementer til i menyene. Bruk eventuelt boksen **Notater** for å legge til notater som fritekst.

> Klikk **OK** på kommandolinjen for å legge til sykepleieraktiviteten.

En ny sykepleieraktivitet legges til på enheten og vises i enhetsraden som den nyeste handlingen. Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

9. Hvordan redigere en sykepleieraktivitet

For å redigere dataene for en eksisterende sykepleieraktivitet:

- > Klikk på Utvid på kommandolinjen for å vise alle sykepleieraktiviteter.
- Klikk på raden som tilsvarer sykepleieraktiviteten som skal redigeres.
- Under SYKEPLEIE, klikk på Rediger på kommandolinjen.

Det vises et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte sykepleieraktiviteten.

- > Rediger dataene.
- Klikk OK på kommandolinjen.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1).

10. Hvordan slette en sykepleieraktivitet

For å slette en eksisterende sykepleieraktivitet:

- > Klikk på Utvid på kommandolinjen for å vise alle sykepleieraktiviteter.
- Klikk på raden som tilsvarer sykepleieraktiviteten som skal slettes.
- Under SYKEPLEIE, klikk på Rediger på kommandolinjen.

Det vises et skjermbilde som inneholder dataene for den valgte sykepleieraktiviteten.

Klikk på Slett på kommandolinjen.

Bekreftelse er påkrevd.

Klikk Ja for å slette sykepleieraktiviteten.

Modulens hovedskjerm vises på nytt (Fig 1). Raden som tilsvarer den slettede aktiviteten vises ikke lenger.

11. Legge et element til i en rullegardinmeny

Når symbolet + (pluss) vises, er det mulig å legge til et nytt element i en eksisterende rullegardinmeny, slik at elementet er klart til å velges i fremtiden (Fig. 7 **A**).

			Θ
Enhet:		\sim	÷
Sted:		~	+
Maks. dager:			
Aktivitet:	Innsetting	\sim	

Fig. 7

For å legge til et nytt element i en eksisterende rullegardinmeny:

Klikk på + ved siden av det aktuelle feltet.

Feltet endres som vist i Fig. 8.

Enhet 1

Enhet:

Fig. 8

Skriv inn elementets navn i det valgte feltet (enten Enhet eller Sted eller Aktivitet i Fig. 7).

X

Enhet:

Fig. 9

Klikk på Sekreft (Fig. 9 A).

Elementet settes inn i den aktuelle rullegardinlisten og kan velges fra det øyeblikket for alle pasienter (Fig. 10 **A**).

(A)	Enhet 3	\sim
	Enhet 1	
	Enhet 2	
	Enhet 3	
	-ig. 10	